
Indukcyjne czujniki zbliżeniowe PRĄD STAŁY DC ***M8x1***

PCIDS

Strefa działania w zakresie 0÷6 mm
Polaryzacja wyjścia NPN lub PNP
Funkcja wyjściowa Z (NO) lub R (NC)
Obudowa: stal nierdzewna, M8
Czoło niewbudowane




wyjście knektorowe


6 mm

Nominalna strefa działania	6 mm
Czoło	niewbudowane
Napięcie zasilania	10 ÷ 30 V DC
Pobór prądu bez wysterowania	≤ 8 mA
Prąd obciążenia	200 mA
Napięcie szczątkowe	<1,5 V DC przy 200 mA
Maks. częstotliwość przełączania	500 Hz
Powtarzalność	≤ 1 % (Sn)
Histereza przełączania	3…15%
Temperatura pracy	-25°C ÷ +75°C
Stopień ochrony	IP 67
Materiał czoła czujnika	POM
Materiał obudowy czujnika	stal nierdzewna
Podłączenie	konektor M12/4pin
Sygnalizacja	dioda LED

Oznaczenia czujnika:	
NO,PNP	**PCIDS6ZPK-M8-70-M12**
NC,PNP	**PCIDS6RPK-M8-70-M12**
NO,NPN	**PCIDS6ZNK-M8-70-M12**
NC,NPN	**PCIDS6RNK-M8-70-M12**



PNP



NPN

Konektor M12



Powyższe czujniki nie mogą być stosowane w aplikacjach bezpieczeństwa lub podobnych

SELS Sp. z o.o. sp.k. ul. Malawskiego 5a, 02-641Warszawa, tel.:+4822 848 08 42, 848 52 81, fax: 848 16 48
e-mail: sels@sels.pl, http://www.sels.pl